



### A-Öffner K-18153-01-0-0

Es dürfen keine anderen Verbraucher (wie z. B. E-Öffner, Lampe etc.) parallel zum A-Öffner angeschlossen werden. Wenn ein weiterer Verbraucher benötigt wird, muss ein Relais zwischengeschaltet werden.

**Wichtig:** Es darf parallel zum Taster „Auf“ auch ein Schalter für „Dauerlauf“ eingebaut werden (Tagesfallenfunktion). Schaltzeit unbegrenzt.

### Zubehör

Das Anschlusskabel ist im Lieferumfang enthalten (ca. 6 m lang mit Stecker und Aderendhülsen)

ab Abzweigdose:  
 3-adriges Kabel  
 Außendurchmesser max. 6 mm  
 Leitungsdurchschnitt  
 bis 10 m Länge: 0.50 mm<sup>2</sup>  
 bis 40 m Länge: 0.75 mm<sup>2</sup>  
 bis 50 m Länge: 1.00 mm<sup>2</sup>  
 bis 75 m Länge: 1.50 mm<sup>2</sup>  
 bis 125 m Länge: 2.50 mm<sup>2</sup>  
 (nicht bei GU-BKS erhältlich)

Technische Daten	
Nennspannung	12 V AC / 12 – 24 V DC (stabilisiert)
Stromaufnahme	max. 1 A
Schutzart	IP40
Hubkraft	max. 70 N