

Produktabmessungen

Art.Nr.	Abmessung mm			Löcher			Passende Bänder	Mitgelieferte Schrauben/Clips	Befestigt Bänder	
	A	B	C	Ø mm	links	rechts			Bänder	BN;BNG;BNK
BNSP40-B	300–350	40	28	5	5	5	BANxx40xx	4 x BF Clips (20 mm)	X	–
BNSP60-B	300–350	40	35	5	7	7	BANxx60xx	4 x BF Clips (20 mm)	X	–
BNSP80-B	300–350	40	35	5; 21	11; 0	10; 1	BANxx80xx	2 x BF Clips (20 mm) 4 x BF Clips (23 mm)	X	X
BNSP25B-B	265–305	40	25	5; 6,5; 12,5	6; 2; 0	0; 0; 1	BANxx20xx; BANxx25xx	2 x M6 ²⁾ ; 3 x M5 ²⁾	–	X
BNSP4060B-B	350–400	40	35	5; 21	7; 0	0; 1	BANxx40xx; BANxx60xx; BANxx80xx ³⁾	2 x BF Clips (20 mm) 1 x Ø20 ¹⁾	–	X

¹⁾ Steckbolzen Ø 20 inkl. Sicherungssplit

²⁾ mit Steckbolzen Ø 12 inkl. Sicherungssplit

³⁾ für Anschlüsse der BAN158025 muss ein zusätzlicher CLIPS-20 (oder 2 x M5 in 8.8) eingebaut werden. (Bitte extra bestellen)